

Cargas capacitivas de seguridad



- Las CH son cargas capacitivas ajustables de 0 a la potencia nominal.
4 horquillas, conectables en bornas de seguridad, acoplan la batería a condensadores en trifásico estrella 400 V, trifásico triángulo 240 V, monofásico 240 V. 6 conmutadores 5% 10% 15% 20% 25% 25% regulan la carga de 0 a la potencia nominal sin ruptura de carga.
- Seguridad: una resistencia de descarga está colocada en las bornas de cada condensador.
- Borna de tierra macho en serie. Borna de tierra hembra bajo demanda.
- Cajón metálico portátil.
- Dim. 500 x 300 x 200 mm.
- CEI1010 CATIII 1000 Veff pol2

Ref	Potencia	Conmutadores	Variación mediante	Tipo	peso
CH05	500 VAR	6	Paso de 5%	portátil	09 kg
CH20	2 KVAR	6	Paso de 5%	portátil	10 kg
CH40	4 KVAR	6	Paso de 5%	portátil	10 kg
CH60	6 KVAR	6	Paso de 5%	portátil	12 kg